



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m ²
2.01	UMÝVÁRNA CHLAPCI	4,13
2.02	ÚKLID	1,63
2.03	WC - KANTOŘI	1,74
2.04	PISOÁRY	4,30
2.05	WC - CHLAPCI	1,20
2.06	WC - CHLAPCI	1,20
2.07	UMÝVÁRNA DÍVKY	3,22
2.08	WC - ZTP	3,63
2.09	CHODBA	4,63
2.10	WC - DÍVKY	1,00
2.11	WC - DÍVKY	0,99
2.12	WC - DÍVKY	1,00
CELKEM		28,67

LEGENDA :

- spínače domovní zapuštěné 230V/10A, typ ABB Tango bílá, výška 120cm
- zásuvka domovní zapuštěná 230V/16A, typ ABB Tango bílá, výška 120cm
- světlo stropní MODUS BRSB4K0300V1/ND MODUS
- světlo stropní s pohybovým čidlem MODUS BRSB4K0300V1/ND SM MODUS
- el.pis. – napájení pisoárů 24V, prosmyčkovat JYTY 2x1 a zavést do R1(trafo SLZ 04Z v R1), max.9 pisoárů
- el.bat. – napájení el.umyv. baterií 24V, prosmyčkovat JYTY 2x1 a zavést do R1(trafo SLZ 04Z v R1), max.9 baterií
- R1** – rozvaděč (RZA–Z–2S28), přívod CYKY–J 5x4, v instalační liště ze stávajícího rozvaděče na chodbě
- ventilátor s doběhem HEF 100PT ovládaný vypínačem na světlo, CYKY–J 4x1,5 do vypínače
- osoušeč – vývod pro tryskový osoušeč rukou Jet Dryer Classic, CYKY–J 3x2,5 do R1
- 1 – sig.tlačítko se šnúrou FAP 3002(v dosahu sedící osoby), JYSTY 2x2x0,8 do krabice kontrolního modulu FEH 2001
- 1 – trafo FLM 1000(přívod 230V z R2) + kontrolní modul FEH 2001 – 2xKU 68 nad dveřmi(dvojrámeček)
- 1 – resetovací tlačítko FAP 2001, KU 68, JYSTY 2x2x0,8 do krabice kontrolního modulu FEH 2001

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ – SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, DLE ČSN 33 2000–4–41. ED.3
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA TN – C – S 230/400V 50Hz

INVESTOR Městys Komárov, nám.Míru, 26762 Komárov			DATUM 02/2021	 elektro s.r.o. Kotopeky 25 Hořovice 268 01 tel. 311 513 017
KONTROLOVAL	PROJEKTANT M.FATKA	VYPRACOVAL P.BAJT	STUPEŇ DVZ	
AKCE Úprava elektroinstalace soc.zařízení ZŠ Komárov			ZAKÁZKA 31036	
OBSAH ELEKTROINSTALACE - 2.NP			MĚŘÍTKO 1:50	VÝKRES 31036-2